



Easee

Charge Up

Upptäck vår pålitliga och framtidssäkrade elbilsladdare för dina laddningsbehov i hemmet. Charge Up stöder alla elbilar, faser och elnät och levererar maximal tillgänglig effekt. Dess avancerade smarta säkerhetsfunktioner säkerställer säker laddning, hela tiden.

Säker. Pålitlig. Framtidssäkrad

Funktioner

Charge Up kan ladda upp till 7.4 kW på en enfaskrets och upp till 22 kW på en trefaskrets. Installera upp till tre laddare vid en bostad. Laddaren uppdateras kontinuerligt med de senaste funktionerna.

- Easee Link™ Lokal last- och fasbalansering.
- Automatiskt kösystem.

- Permanent låsning av Typ 2-kabeln.
- Integrerad RFID-läsare (NFC/ISO 14443 och MIFARE Classic®).
- Universell, passar alla typer av elbilar och strömförsörjningar.
- Full kontroll med Easee-appen eller tredjepartsintegrationer.
- Tillverkarens garanti: 5 år i enlighet med Easees garantiprocedur.

Säkerhet

Skydd för anslutningspunkt

Integrerad jordfelsbrytare av typen A 30 mA AC godkänd enligt EN 60947-2, samt 6 mA anordning för restströmsdetektering (RDC-DD) enligt IEC 62955, 9.9.

Temperaturövervakning.

Överbelastningsskydd.

Skyddsgrad: IP54 (bakplattan är IP22 utan frontkåpa).

Slagtålighet: IK10

Överspänningskategori III.

Stöldskydd.

Läs mer på easee.com/manuals

Överensstämmer med följande föreskrifter

2014/53/EU (RED).

2011/65/EU (RoHS).

2014/30/EU (EMC).

2014/35/EU (LVD).

Se DoC för mer information på

easee.com/doc

Tekniskt

Laddningskraft

1-fas: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).

TN 3-fas: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).

IT 3-fas: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

Elektriskt

Spänning: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).

Nätfrekvens: 50 Hz.

Elnät: TN, IT, TT.

Anslutningspunkt: Typ-2 uttag (Mode 3)

Automatisk justering av laddningshastigheten baserat på tillgänglig ström.¹

Automatisk laddning med solenergi.¹

Automatisk fasbalansering.

Anslutning

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth BLE 4.2.

Inbyggd LTE Cat M1.

OCPP 1.6J

Easee Link^{RF} (mellan laddare / mellan laddare och Equalizer).

Inbyggd RFID/NFC-läsare för åtkomstkontroll.

Easee App för kontroll och övervakning.

Allmänt

Mått (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.

Väggmontering (mm): c/c H: 160 x W: 125.

Driftstemperatur: -30 °C to +40 °C.

Vikt: 1.5 kg.

Easee App

- Kontrollera laddningen.
- Se Laddningsstatus.
- Låsa upp/låsa laddkabeln.
- Tillåt laddning med app.
- Sammanfattning av laddningssessionen.
- Livstidsräknare för konsumtion.
- Tillgänglig energiöversikt.
- Konfiguration.

Charge Up är en hemmaladdare som tillverkats och utformats enbart för användning i bostäder. Charge Up-laddare får inte användas för annat än bostadsändamål. Bostadsanvändning innebär användning i eller runt en persons egen bostad. Charge Up-laddaren måste alltid använda sig av en enskild persons privata anslutning till elnätet. Charge Up laddaren kan inte användas för att ladda elbilar där man önskar få ersättning för faktisk förbrukad el. Charge Up laddaren kan inte användas för att beräkna denna förbrukning.

Charge Up är inte MID-godkänd. På vissa marknader är MID-överensstämmelse ännu inte ett krav för laddning av elbilar för vilka återbetalning förväntas eller förbrukning rapporteras som en kostnad i skattedeklarationer; kontrollera lokala bestämmelser för mer information.

Detta dokument är endast avsett för information, tillhandahålls i befintligt skick och kan komma att ändras utan att så kommuniceras på förhand. Easee ASA, med dotterbolag, tar inte på sig något ansvar för informationens och illustrationernas riktighet eller fullständighet och kan inte hållas ansvariga för dina överväganden, bedömningar, beslut/frånvaro av beslut eller annat bruk av informationen i detta dokument.

Ingen del av denna publikation får återpubliceras, reproduceras, överföras eller återanvändas i någon annan form, på något sätt eller i någon form, för att användas av dig eller tredje part, såvida inte annat skriftligen avtalats med Easee eller dess dotterbolag. All tillåten användning ska alltid ske i enlighet med god sed och säkerställa att ingen skada kan orsakas Easee eller genom att vilseleda konsumenten.

Easee och Easees produkter, produktnamn, varumärken och slogans, oavsett om de är registrerade eller ej, är Easees immateriella rättigheter och får inte användas utan skriftligt tillstånd på förhand från Easee. Alla övrigt förekommande produkter och tjänster kan vara märken avseende varor eller tjänster som tillhör respektive ägare.

Den senaste versionen av denna publikation kan laddas ner från <http://easee.support>

September 2024 – Version 1.00
© 2024 Easee ASA. Alla rättigheter förbehålls.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norge
Org.nr: 920 292 046

Easee distribueras och underhålls av ett nätverk av kvalificerade partners och återförsäljare. Finn mer information och din lokala partner på:

www.easee.com